



# RCEL006-250

## Actionneurs électriques



- Pour Marche/Arrêt et régulation
- 13 tailles avec des couples de torsion allant de 58 Nm à 2452 Nm
- Indicateur en forme de coupole pour une indication visuelle claire de la position de la vanne
- Unité de commande manuelle avec débrayage automatique
- 2 contacts de fin de course
- 2 interrupteurs libres de tension pour communication avec système de commande
- 2 Interrupteurs de couple, ouvert/fermé (RCEL015-RCEL250)
- Préparé pour un vaste choix d'accessoires
- Actionneurs robustes en aluminium coulés par centrifuge, anodisés et peints à la poudre de résine d'époxy
- Classe de protection IP67. Option: Protection contre explosion EEx d II B T4 ainsi que IP68

[www.remotecontrol.se](http://www.remotecontrol.se)



Remote Control Sweden  
Tel +46 (0)23 587 00  
Fax +46 (0)23 587 45  
[www.remotecontrol.se](http://www.remotecontrol.se)  
[info@remotecontrol.se](mailto:info@remotecontrol.se)



Remote Control  
Tel +49 (0)2131 795 760  
Fax +49 (0)2131 795 7615  
[www.remotecontrol.de](http://www.remotecontrol.de)  
[info@remotecontrol.de](mailto:info@remotecontrol.de)



Remote Control Ltd  
Tel +44 (0)1889 576 888  
Fax +44 (0)1889 577 676  
[www.remotecontrol.co.uk](http://www.remotecontrol.co.uk)  
[info@remotecontrol.co.uk](mailto:info@remotecontrol.co.uk)



Remote Control Asia  
Tel +65 6848 7150  
Fax +65 6746 5815  
[www.remotecontrol.com.sg](http://www.remotecontrol.com.sg)  
[info@remotecontrol.com.sg](mailto:info@remotecontrol.com.sg)



Remote Control Inc  
Tel +1 (0)401 294 1400  
Fax +1 (0)401 294 3388  
[www.rciactuators.com](http://www.rciactuators.com)  
[info@remotecontrol.us](mailto:info@remotecontrol.us)

## RCEL 006 - 250

Performances					
Type d'actionneur	Couple de torsion Nm	Monophasé 120/230 V 60/50 Hz	Tripasé 380-440 V 50 Hz	24 VDC	EEx d IIB T4
RCEL006, F07	58	✓	✓	✓	✓
RCEL009, F07	88	✓	✓	✓	✓
RCEL015, F07+F10	147	✓	✓	✓	✓
RCEL019, F07+F10	186	✓	✓	✓	✓
RCEL028, F10+F12	274	✓	✓	✓	✓
RCEL038, F10+F12	373	✓	✓	-	✓
RCEL050, F10+F12	490	✓	✓	-	✓
RCEL060, F12+F14	588	✓	✓	-	✓
RCEL080, F12+F14	785	✓	✓	-	✓
RCEL100, F12+F14	981	✓	✓	-	✓
RCEL150, F16	1471	✓	✓	-	-
RCEL200, F16	1962	✓	✓	-	-
RCEL250, F16	2452	✓	✓	-	-

## Accessoires

PIU	Kit potentiomètre 1k Ohm
CPT <sup>1</sup>	Rappel en position, signal de rappel 4 – 20 mA
PCU <sup>1</sup>	Kit de positionnement avec signal de rappel 4 – 20 mA
LCU <sup>1</sup>	Unité locale de commande
Enveloppe anti-feu max. 450° C, 2 heures	
Raccordement / kit de raccordement actionneur - vanne. Prière d'indiquer le type, la marque ainsi que la taille de la vanne	

1) Pas en exécution EEx.

Si CPT, PCU et LCU sont placés dans des enveloppes séparées en dehors de la zone EEx, le câblage vers l'actionneur RCEL pourra être installé à travers la zone EEx

Nous nous réservons le droit de modifier ce document sans préavis

[www.remotecontrol.se](http://www.remotecontrol.se)

Réf N° 783 / Art. N° 980783



Remote Control Sweden  
Box 80  
Kontrollvägen 15  
SE-791 22 Falun  
Sweden  
Tel +46 (0)23 587 00  
Fax +46 (0)23 587 45  
[www.remotecontrol.se](http://www.remotecontrol.se)  
[info@remotecontrol.se](mailto:info@remotecontrol.se)



Remote Control  
Gutenbergstr. 22  
DE-41564 Kaarst-Büttgen  
Germany  
Tel +49 (0)2131 795 760  
Fax +49 (0)2131 795 7615  
[www.remotecontrol.de](http://www.remotecontrol.de)  
[info@remotecontrol.de](mailto:info@remotecontrol.de)



Remote Control Ltd  
Unit 40, Trent Valley Works  
Station Road, Rugeley  
Staffordshire WS15 3HB  
England  
Tel +44 (0)1889 576 888  
Fax +44 (0)1889 577 676  
[www.remotecontrol.co.uk](http://www.remotecontrol.co.uk)  
[info@remotecontrol.co.uk](mailto:info@remotecontrol.co.uk)



Remote Control Asia  
No. 9, Kaki Bukit Road 1  
#03-03, Eunos Technolink  
Singapore 415938  
Tel +65 6848 7150  
Fax +65 6746 5815  
[www.remotecontrol.com.sg](http://www.remotecontrol.com.sg)  
[info@remotecontrol.com.sg](mailto:info@remotecontrol.com.sg)



Remote Control Inc  
PO Box 355  
386 Dry Bridge Rd  
North Kingstown, RI 02852  
USA  
Tel +1 (0)401 294 1400  
Fax +1 (0)401 294 3388  
[www.rciactuators.com](http://www.rciactuators.com)  
[info@remotecontrol.us](mailto:info@remotecontrol.us)